


Kit de fixations pour VEGA

Fixation universelle à coller pour rampes

Code article : 34798



Notre fixation à coller est conçue pour être compatible avec nos différentes gammes de rampes de signalisation : VEGA, VEGA FX, Mini VEGA, M, W3, etc. Universelle, elle s'adapte à tout type de véhicule léger ou utilitaire. Nous avons sélectionné des adhésifs 3M™ pour leurs performances inégalables. Les tests réalisés en soufflerie, par une société externe, attestent d'une tenue des fixations à coller jusqu'à 250 km/h ! Associée au faisceau plat à coller de la rampe VEGA FX, vous bénéficierez d'une installation complète sans perçage de la carrosserie. Cette solution est idéale pour la revente du véhicule ou pour vos véhicules en location. Composition du kit : fixation complète à coller, lingette dégraissante, manuel technique.

Origine du produit

Europe

Garantie

3 ans

Les + produit

- Facilité d'installation
- Universelle avec tout type de véhicule
- Résistante
- Idéale pour une installation sans perçage

Caractéristiques

- Fixation adaptative Dimensions : L 350 x l 40 x H 50 mm
- Adhésif 3M™ Poids : 550 g
- Testée jusqu'à 250 km/h Couleur : Noir mat (RAL 9017) et acier brut
- Acier traité anti-corrosion Compatible : Mini VEGA, VEGA, VEGA FX, M, W3
- Compatible avec les rampes Standby-Mercura

ATTENTION ! Recommandations de pose La température idéale d'application se situe entre 21°C et 38°C. La température minimale est de 10°C. Il est impératif que le galbe des patins adhésifs épouse parfaitement la forme du pavillon afin d'assurer un collage efficace et durable. Si nécessaire et avec une grande précaution, galber manuellement les fixations. Aucune contrainte mécanique sur les patins ne doit s'appliquer durant quelques heures. Poser des poids sur les fixations afin d'assurer un contact optimum par pression constante durant au moins 3 heures. En aucun cas, la rampe ne doit être posée sur les fixations avant 72 heures. Standby-Mercura ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application des supports à coller.